

## Allgemeine Informationen

PWS30520260215

Der DAT 1400 Devicenet Wäge transmitter verfügt über eine mechanische Tastatur, abnehmbare Schraubklemmenblöcke und eine Peak Hold Funktion für dynamische Maßnahmen. Es hat die Fähigkeit, verschiedene Optionen basierend auf den Kundenbedürfnissen zu integrieren. Zu den zukünftigen Optionen gehören beispielsweise der analoge Eingang, der gespannt oder elektrisch sein kann, und der RS485-Anschluss an eine externe Anschlussdose. Pavone Systeme bietet die kostenlose Software Optimization, die verschiedene Funktionen direkt vom Computer ermöglicht. Z.B. Gerät starten, Parameter einstellen, kalibrieren und Betriebszustand prüfen. Die Software Optimization wird direkt von Pavone Systeme geliefert und garantiert eine perfekte Verwaltung des Wägeinstruments.



Software Optimization 1.11.22: [optimization\\_weighing\\_software.zip](#)

Technisches Handbuch ENG: [dat-1400\\_technical\\_manual.pdf](#)

Devicenet EDS file (HMS): [devicenet\\_hms\\_eds.zip](#)


Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

## Technische Daten



PWS30520260215

<b>Legal for Trade:</b>	certification available on request
<b>Messbereich:</b>	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
<b>Eingangsempfindlichkeit:</b>	0.02 $\mu$ V/count
<b>Nichtlinearität des vollen Maßstabs:</b>	<0.01%
<b>Thermische Drift:</b>	< 0.001% FS/°C
<b>Display:</b>	6 digit, 7-segment LED red, height 14mm
<b>A/D-Wandler:</b>	24 bit
<b>Interne Auflösung:</b>	> di 16.000.000 punti
<b>Frequenzsignalerfassung:</b>	12 ÷ 1000 Hz
<b>Anzeigbare Auflösung (in Abteilungen):</b>	999999
<b>Teilungswert (wählbar):</b>	x1, x2, x5, x10, x20, x50
<b>Reichweite von Dezimalzahlen:</b>	0 ÷ 4
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10 ÷ +50°C (maximale Luftfeuchtigkeit: 85% ohne Kondensation)
<b>Lagertemperatur:</b>	-20 ÷ +70°C
<b>Filter:</b>	0.5 ÷ 1000 Hz
<b>Erregungsspannung:</b>	5 Vdc (max 8 -350 Ohm- load cells)
<b>Logikausgänge:</b>	2 optoisolierter Ausgänge; max 24 Vcc/100mA cada
<b>Logikeingänge:</b>	2 optoisolierter Eingänge 24 Vdc PNP (externe Stromversorgung)
<b>Seriport:</b>	1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485/Fieldbus; ASCII or Modbus RTU protocol
<b>Nichtlinearität des Analogausgangs:</b>	< 0,02%
<b>Thermische Drift des Analogausgangs:</b>	0,001% FS / °C
<b>Netzteil:</b>	12 ÷ 24 Vdc $\pm$ 15% - power consumption 5 W
<b>Mikrocontroller:</b>	ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard via USB
<b>Datenspeicher:</b>	64 KByte erweiterbar auf 1024 KByte (optional)
<b>Einhaltung gesetzlicher Vorschriften:</b>	EN61000-6-2, EN61000-6-3 für EMC; EN61010-1 für die elektrische Sicherheit


Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.




Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.



RS 485/Modbus



Ethernet



Serial communication interface

Ethercat

Ethernet/IP

PROFINET

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.